

Parametry techniczne naszego Data Center

Lokalizacja

✓ Adres	Włocławska 161
✓ Powierzchnia	3380 mkw
✓ Ilość szaf serwerowych	228
✓ Dostęp do węzłów drogowych	Droga E91, łącząca się z A1 w kierunku Łodzi
✓ Dostawa i dostęp	Rampa rozładunkowa oraz dostęp 24/7/365

Bezpieczeństwo

✓ Płot	2,5 m z drutem kolczastym
✓ Odporność drzwi na ogień	Powyżej 2 godzin
✓ Drzwi	Antywłamaniowe Klasa #3
✓ Monitoring wizyjny	Tak
✓ Ochrona	Całodobowa
✓ System gaszenia	Azot, 2 zestawy butli, osobne do każdej z komór
✓ System dostępu	Strefowy system kart dostępowych do wszystkich pomieszczeń
✓ Personel	Dostępny 24/7, wizyty tylko w asyście pracowników obiektu
✓ Personalizacja	Możliwość zamontowania czytników PIN lub kart dla szaf klienta

Kolokacja

✓ Komory IT	5
✓ Komory LAN/WAN	2
✓ Wysokość podłogi technicznej	1,9 m
✓ Wysokość szaf	48U

Chłodzenie

✓ Agregaty chłodnicze	Konfiguracja N+3
✓ Dry-coolery (Free cooling)	Konfiguracja N+2
✓ Maszynownia	2 niezależne, 100% redundantne
✓ Instalacja obiegu czynnika chłodniczego	2 niezależne
✓ Szafy klimatyzacji precyzyjnej	Konfiguracje N + 1 oraz 2N + 1

Prąd

✓ Całkowita moc obiektu	2 MW
✓ Czas pracy na bateriach	30 minut
✓ Czas przełączenia zasilania na agregaty	30 sekund
✓ Ilość traktów zasilających w każdej szafie	2
✓ Ilość operatorów energetycznych	2
✓ Agregaty prądotwórcze	Konfiguracja N+2, łączna moc 4,2 MW
✓ UPS	N+2, łączna moc 3,12 MW, podtrzymanie na UPS ok. 30 min
✓ Gęstość zasilania	Do 22 kW na szafę

Łączność

<input checked="" type="checkbox"/> Okablowanie	Orange, Netia, Exatel, lokalni operatorzy
<input checked="" type="checkbox"/> Operatorzy	Orange
<input checked="" type="checkbox"/> Węzły	TPIX, THINX, PLIX

LAN

<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne przepustowości Ethernet	100 Mbit/s, 1, 10, 25, 40, 50, 100 Gbit/s
<input checked="" type="checkbox"/> Dostępne przepustowości FC	2, 4, 8, 16, 32 Gbit/s
<input checked="" type="checkbox"/> Możliwość wynajmowania pojedynczych portów	Tak
<input checked="" type="checkbox"/> Sposób separacji klientów	VLAN, LUN lub fizyczna separacja urządzeń